

NOMAD POWER 501 е истински силен продукт на литиева основа, който съчетава 3 функции:

- Бустер за превозни средства с 12 V батерии (мотоциклети, четириколки, автомобили, SUV).
- Мобилен източник на енергия за електрически устройства.
- Аварийна или сигнална светлина

БУСТЕР С ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ

Литиевата батерия (LiCoO₂) предлага отлично съотношение между мощност и размер (стартов ток: 500 A).

Той стартира превозни средства с разреден 12 V акумулатор (мокър, гелов, AGM, Start&Stop) за няколко секунди (⚠ Не стартирайте литиеви LiFePO₄ батерии с този бустер, напреженията на батериите не са съвместими).

START										
12 V БЕНЗИН И ДИЗЕЛ	5 > 90 Ah									

БЕЗОПАСНО СТАРТИРАНЕ

Интелигентният кабел за подаване на ток защитава

едновременно батерията и електрониката на превозното средство:

- система против искрене;
- защита срещу късо съединение;
- защита срещу обратна полярност;
- защита срещу твърде високи пускови токове;
- термична защита на бустера.

МОБИЛЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ

Капацитетът за съхранение (3 Ah) е достатъчен за работа с електронни устройства в ежедневието (телефон, таблет, компютър).

Оборудван с

- **2 USB порта** : 5 V / 9 V / 12 V – 2 A / 5 V – 2 A за зареждане на смартфони, планшети, навигации и др.
- **1 изход 15 V – 5 A** идеален за работа с 12 V устройства (охладителни кутии, вентилатори и др.).

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ГОЛЯМА СИЛА НА ОСВЕТАВАНЕ

Лампа (1 светодиода) с 3 режима на осветяване: Нормален, стробоскопичен, SOS.

LCD ИНДИКАЦИЯ

NOMAD POWER 501 е снабден с LCD екран за индикация на:

- състоянието на заряда на вътрешната батерия в %;
- различните входове и изходи.

ЕРГНОМИЧЕН ПРОДУКТ

Леко (480 g) и компактно: устройството може лесно да се съхранява в жабката или в пътна чанта.



Цветен LCD дисплей



Доставя се с капак + аксесоари



Интелигентен кабел за стартов ток

USB кабел с няколко щекера

USB-C / USB-C- Кабел за зареждане

Заряден блок
опционален



087101 USB зарядно устройство 15 W



087354 USB зарядно устройство 15 W

СТАРТИРАНЕ			ИЗВОДИ ЗА СВЪРЗВАНЕ				ВХОДОВЕ/ИЗХОДИ				ВЪНШНА БАТЕРИЯ	LED	РАЗМЕРИ				
Литиева			I			ИНТЕЛИГЕНТЕН КАБЕЛ	КАБЕЛИ 			 ВХОДОВЕ	 Изходи						
Капацитет на клетка	Тип	Пълно зареждане	Стартиране	Студен пуск СС	Пик Батерия		USB-C	MICRO USB Тип B	Lightning			12 V	15 V Жак DC				
3 Ah 45 Wh	LiCoO ₂	3 h 30	500 A	1000 A	1200 A	✓	✓	✓	✓	5V – 2 A	2 5V – 2 A 5/9/12V – 2 A	— 5 A	✓	3 режима: Светлина SOS SPOT	17,5 x 8,5 x 3	0,480	